

可逆式無段變速馬達規格表

單相 110V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	極 數 P	可變速度範圍		容許轉矩Kg/cm		起動 轉矩 kg/cm	電流 A	消費 電力 W	起動電容	
圓軸	齒軸					回轉數 RPM	速比	設定回轉數					容量 μF	耐電壓 VAC
								1200RPM	90RPM					
2RK6RA-A M206-011	2RK6RGN-A M206-411	6	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	0.46 0.25	0.33	0.3	23	3.5	250	
3RK15RA-A M315-011	3RK15RGN-A M315-411	15	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	0.88 0.66	0.55	0.5	40	6.0	250	
4RK25RA-A M425-011	4RK25RGN-A M425-411	25	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	1.76 1.40	1.2	0.7	60	8.0	250	
5RK40RA-A M540-011	5RK40RGN-A M540-411	40	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	2.8 1.8	1.9	1.0	90	10	250	
5RK60RA-AF M560-011	5RK60RGN-AF M560-411	60	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	5.0 3.5	3.0	1.8	150	15	250	
5RK60RA-AF M560-011	5RK60RGU-AF M560-511	60	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	5.0 3.5	3.0	1.8	150	15	250	
5RK90RA-AFF M590-011F	5RK90RGU-AFF M590-511F	90	110	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	6.6 5.3	4.5	2.0	200	25	250	

單相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	極 數 P	可變速度範圍		容許轉矩Kg/cm		起動 轉矩 kg/cm	電流 A	消費 電力 W	起動電容	
圓軸	齒軸					回轉數 RPM	速比	設定回轉數					容量 μF	耐電壓 VAC
								1200RPM	90RPM					
2RK6RA-C M206-012	2RK6RGN-C M206-412	6	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	0.46 0.25	0.33	0.15	23	0.8	450	
3RK15RA-C M315-012	3RK15RGN-C M315-412	15	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	0.88 0.66	0.55	0.25	40	1.5	450	
4RK25RA-C M425-012	4RK25RGN-C M425-412	25	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	1.74 1.40	1.2	0.35	60	2.5	450	
5RK40RA-C M540-012	5RK40RGN-C M540-412	40	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	2.8 1.8	1.9	0.5	90	3.5	450	
5RK60RA-CF M560-012	5RK60RGN-CF M560-412	60	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	5.0 3.5	3.0	0.9	150	4.0	450	
5RK60RA-CF M560-012	5RK60RGU-CF M560-512	60	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	5.0 3.5	3.0	0.9	150	4.0	450	
5RK90RA-CFF M590-012F	5RK90RGU-CFF M590-512F	90	220	50 60	4	90-1350 90-1650	1 : 15	6.6 5.3	4.5	1.0	200	6.0	450	