

RK型 30 分定格馬達附接線端子盒規格表

單相 110V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4RK25A-AT	4RK25GN-AT	25	110	50 60	0.70	1.6 1.4	2.0 1.7	1350 1650	8	250	4GN□K	4GN10XK
5RK40A-AT	5RK40GN-AT	40	110	50 60	1.0	3.0 2.6	3.0 2.6	1350 1650	15	250	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-AFT	5RK60GN-AFT	60	110	50 60	1.9	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	15	250	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-AFT	5RK60GU-AFT	60	110	50 60	1.9	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	15	250	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK
5RK90A-AFT	5RK90GU-AFT	90	110	50 60	2.1	6.3 5.9	7.3 5.9	1350 1650	25	250	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK

單相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4RK25A-CT	4RK25GN-CT	25	220	50 60	0.35	1.6 1.4	2.0 1.6	1350 1650	2.5	450	4GN□K	4GN10XK
5RK40A-CT	5RK40GN-CT	40	220	50 60	0.5	2.7 2.6	3.0 2.6	1350 1650	3.5	450	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-CFT	5RK60GN-CFT	60	220	50 60	0.75	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	4	450	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-CFT	5RK60GU-CFT	60	220	50 60	0.75	4.7 3.8	4.7 3.8	1350 1650	4	450	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK
5RK90A-CFT	5RK90GU-CFT	90	220	50 60	1.0	6.0 5.9	7.3 5.9	1350 1650	6	450	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK

三相 220V

馬達型號		出力 W	電壓 V	周波數 Hz	電流 A	起動 轉矩 kg/cm	定格		起動電容		齒輪型號	
圓軸	齒軸						轉矩 kg/cm	回轉數 rpm	容量 μF	耐電壓 VAC	滾珠軸承	中間齒輪
4RK25A-ST	4RK25GN-ST	25	220	50 60	0.25	2.0 1.0	1.8 1.5	1350 1650	-	-	4GN□K	4GN10XK
5RK40A-ST	5RK40GN-ST	40	220	50 60	0.4	2.6 2.2	2.6 2.2	1350 1650	-	-	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-SFT	5RK60GN-SFT	60	220	50 60	0.6	5.2 4.0	4.1 3.4	1350 1650	-	-	5GN□K	5GN10XK
5RK60A-SFT	5RK60GU-SFT	60	220	50 60	0.6	5.2 4.0	4.1 3.4	1350 1650	-	-	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK
5RK90A-SFT	5RK90GU-SFT	90	220	50 60	0.8	6.8 5.6	5.4 4.7	1350 1650	-	-	5GU□K 5GU□KB	5GU10XK

※可逆馬達的定格轉矩、起動轉矩為不具簡易剎車狀態下的值。