

FO 裝置伺服馬達產品代號

配件

FO - 40 - 10 - KFS23

FO32 - F

品名	型號	減速比	馬達框號	型號	
鋁合金中空軸	40-0.2KW~0.4KW		KFS23:	FO32	F:延伸法蘭
	50-0.4KW~0.75KW	(附表)	KFS43:	FO40	FA:延伸法蘭
	63-0.75KW~1.5KW		KFS73:	FO50	FB:延伸法蘭
			SGMAH08	FO63	TA:扭力固定臂
			SFS153		S:單出力軸
			SGMGH09A		T:雙出力軸
			SGMGH13A		
			SGMGH15A		
			PAM		
			馬達記號表-106頁		

選配表

型 號	馬達 PAM	引導 (內唇)	PCD	外型	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80
					伺服馬達軸心									
FO40	KFS23	50	70	60	14	14	14	14	—	14	14	—	—	—
	KFS43	50	70	60	14	14	14	14	—	14	—	—	—	—
FO50	KFS23	50	70	60	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	KFS43	50	70	60	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	KFS73	70	90	80	19	19	19	19	19	19	—	—	—	—
	GH09A	110	145	130	19	19	19	19	19	19	—	—	—	—
	AH08A	70	90	80	16	16	16	16	16	16	—	—	—	—
FO63	AH08A	70	90	105	—	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	KFS73	70	90	105	—	19	19	19	19	19	19	19	19	—
	GH09A	110	145	130	—	19	19	19	19	19	19	19	19	—
	GH13A	110	145	130	—	22	—	22	—	22	—	—	—	—
	SH15A	95	115	140	—	24	24	24	24	24	—	—	—	—
	SFS153	110	145	130	—	24	24	24	24	24	—	—	—	—

備註：特別注意鋁合金中空渦輪減速機裝置伺服馬達，背隙 $\geq 30\text{arc/min}$ 。

減速機外型尺寸請參閱 FO 系列。

1. FO40：適合 0.2KW、0.4KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 14$ (鍵5*5)。
2. FO50：適合 0.2KW、0.4KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 14$ (鍵5*5)、0.75KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 19$ (鍵6*6)、0.8KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 16$ (鍵5*5)。
3. FO63：適合 0.75KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 19$ (鍵6*6)、0.8KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 16$ (鍵5*5)、500W~1.5KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 24$ (鍵8*7)、1.3KW 伺服馬達軸心 $\varnothing 22$ (鍵6*6)。